Automatyczny bezdotykowy podajnik ręczników papierowych w rolach MERIDA STELLA AUTOMATIC MAXI, stal polerowana

CSP503



10 lat gwarancji!
Automatyczny, bezdotykowy podajnik ręczników papierowych w roli zapewnia higieniczne użytkowanie, dotykany jest tylko pobierany ręcznik.
Praca urządzenia programowana za pomocą 4 przełączników na panelu sterującym:

MODE - przełącznik trybu pracy podajnika, ma dwa ustawienia:
E - w którym urządzenie automatycznie wysuwa kolejny listek po każdym pobraniu ręcznika
H - w którym urządzenie wysuwa kolejny listek ręcznika po zbliżeniu dłoni do czujnika znajdującego się w dolnej części podajnika
- w sytuacji awaryjnej ręcznik można wysuwać przez naciśnięcie dźwigni PUSH, znajdującej się w dolnej części podajnika

DELAY - przełącznik opóźnienia wysunięcia kolejnego listka ręcznika, ma trzy ustawienia:
S - brak opóźnienia
M - wysunięcie kolejnego listka po 2 sekundach
L - wysunięcie kolejnego listka po 4 sekundach

LENGHT - przełącznik długości wysuwanego listka ręcznika, ma trzy ustawienia:
8 - listek o długości 20,5 cm
10 - listek o długości 25,5 cm
12 - listek o długości 30,5 cm

RANGE - przełącznik odległości, na jaką należy zbliżyć dłonie do urządzenia w celu wysunięcia ręcznika (dotyczy ustawienia przełącznika MODE w pozycji H), ma trzy ustawienia:
S - odległość 8-9 cm do urządzenia
M - odległość 10-11 cm do urządzenia
L - odległość 12-13 cm do urządzenia

Podajnik ręczników zasilany jest 4 bateriami alkalicznymi R20, baterie dołączone lub zasilaczem sieciowym. Zasilacz chowany wewnątrz urządzenia w miejscu kasety na baterie, zasilacz można podłączyć bezpośrednio do puszki elektrycznej za urządzeniem (zasilacz kupowany osobno). W urządzeniu łatwo zakłada się nową rolkę papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku AUTO FEED do automatycznego nawinięcia papieru na rolki. Diodowy wskaźnik stanu urządzenia, umiejscowiony w dolnej części podajnika, migając na niebiesko sygnalizuje gotowość do pracy, migając na czerwono co 5 sekund sygnalizuje słabe baterie, świecąc stale na czerwono sygnalizuje wyczerpane baterie, migając pulsacyjnie na czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urządzeniu. W podajniku jest łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający bezproblemowe czyszczenie oraz konserwację urządzenia. Podajnik ręczników zabezpieczony jest trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. Zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia. Łączenia boków podajnika ręczników są spawane i szlifowane. Urządzenie posiada niewidoczne zawiasy, obudowa i tylna ścianka wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej. Zamykany na kluczyk.
Zachowanie gwarancji wymaga stosowania zasad czyszczenia i konserwacji opisanych w warunkach gwarancji (do pobrania) oraz stosowania ręczników MERIDA AUTOMATIC.

PARAMETRY TECHNICZNE

wysokość	37,5 cm

RĘCZNIKI MERIDA AUTOMATIC

RAB315	RAZ301
RAB310	RAE301

PARAMETRY TECHNICZNE

szerokość	29 cm
głębokość	20 cm

RAB309	RAN301
RAB320	RAN302
RAB312	RAB313
RAB301	RAB302
RAB415	RAB410
RAB409	RAB402
RAZ401	RAB401